| 参数号 | 功能 | MODBUS 寄存器地址 | 占用区间 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B系列 | A100系列 | C100系列 | SK100系列 | SK180系列 | SP100系列V1.02以前 | SP100系列V1.03以后 | NV系列 |
| C03.03 | 最大参考值 | 4x3029 | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits |
| C03.10[x] | 预置设定值 | 4x3099 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| C03.11 | 点动频率 | 4x3109 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| C03.41 | 加减速1加速时间 | 4x3409 | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits |
| C03.42 | 加减速1减速时间 | 4x3419 | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits | 32bits |
| C16.05 | 电机转速 | 4x16049 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | |
| C16.10 | 功率 | 4x16099 | 32bits | 32bits | 32bits | 16bits | 16bits | 32bits | 16bits | 16bits |
| C16.12 | 电机电压 | 4x16119 | 32bits | 32bits | 32bits | 16bits | 16bits | 32bits | 16bits | 16bits |
| C16.13 | 频率 | 4x16129 | 32bits | 32bits | 32bits | 16bits | 16bits | 32bits | 16bits | 16bits |
| C16.14 | 电机电流 | 4x16139 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| | 控制字 | 4x2809 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| | 频率参考值 | 4x2810 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| | 状态字 | 4x2909 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| | 输出频率 | 4x2910 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |